


Feuerwehr-Bedienfeld FBF900-1



- Anschluss an Brandmelderzentralen beliebiger Hersteller möglich
- Anzeige der Betriebszustände mittels LEDs
- Ausführung gemäß DIN 14661
- Metallgehäuse mit Glastüre und Schloss für Profilhalbzylinder



Beschreibung

Das Feuerwehr-Bedienfeld FBF900-1 ist eine Zusatzeinrichtung für Brandmeldeanlagen. Das Bedienfeld zeigt die wichtigsten Betriebszustände der Brandmeldeanlage über Leuchtdioden an und ermöglicht mittels Tasten grundlegende Bedienhandlungen der Anlage durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Funktionen sowie der konstruktive Aufbau des Geräts entsprechen der Norm DIN 14661. Das stabile Metallgehäuse ist für den Einbau eines Profilhalbzylinders vorgerüstet.

Das Feuerwehr-Bedienfeld ist zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen Serie BC600, Serie BC216 und Serie BC016 über ein Feuerwehr-Interface vorgesehen.

Durch die für jeden Eingang wählbare Ansteuerung in positiver oder negativer Logik und den großen Betriebsspannungsbereich ist das FBF900-1 bestens für den Anschluss an Brandmelderzentralen beliebiger Hersteller geeignet.

Technische Daten

Betriebsspannung	10 – 30VDC
Stromaufnahme bei 12/24V	max. 20mA (Ruhe) max. 50mA (Alarm)
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Schutzart	IP30
Abmessungen B x H x T	225 x 180 x 57 (mm)
Farbe	grauweiß, RAL 9002
Gewicht	2kg
Artikelnummer	250740
Bestellbezeichnung	Feuerwehr-Bedienfeld FBF900-1/D1

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.